

PC1A-5V

Raddrizzatore e stabilizzatore di tensione in cabinet metallico



- Raddrizzatore e stabilizzatore di tensione
- in cabinet metallico
- ingresso 18~36Vac/dc
- 1 uscita stabilizzata a 5Vdc
- carico massimo 1A
- connessioni a morsettiera

Specifiche tecniche

potenza di ingresso AC8-26V; DC8-28V

Potenza in uscita DC5V Regolare

Corrente di uscita 1000mA (MAX)

Materiale Metallo

Dimensioni 85 x 25 x 25 mm