Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller

Sirena wireless con protezione avanzata contro il sabotaggio e un connettore LED

3 GRADE EN 50131

PD 6662 2017



Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

Un dispositivo, più missioni

- Un allarme sonoro per dissuadere gli intrusi e attirare l'attenzione
- L'indicazione della modalità di sicurezza per informare gli utenti che il sistema è inserito/disinserito
- Indicazione LED e sonora dei ritardi all'ingresso/uscita
- La funzione Campanello all'apertura informa gli utenti se i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito
- L'indicazione LED dopo l'allarme avvisa gli utenti e le pattuglie di passaggio di eventuali allarmi nel sistema

Allarmi regolabili

- Volume dell'allarme regolabile[1]: da 85 dB a 105 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 s a 3 min
- Modalità aree: la sirena risponde solo agli eventi e alle modifiche della modalità di sicurezza nella sua area assegnata
- Possibilità di collegare un indicatore LED esterno aggiuntivo che seguirà l'indicazione del LED integrato

Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller

- Raggio di comunicazione[2] fino a 3,500 m (11,450 ft) in campo aperto
- Cifratura dei dati migliorata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione

Supervisione del sistema

- Notifiche di batteria scarica e visualizzazione dello stato nelle app Ajax
- Autodiagnosi automatica del dispositivo con generazione del rapporto di stato
- Notifiche in caso di malfunzionamenti

Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio per informare gli utenti e un istituto di vigilanza se il tamper antisabotaggio viene attivato
- Vite di fissaggio per montare la sirena su SmartBracket
- Rilevamento di inibizioni
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio
- Rilevamento della perdita di connessione

Installazione e configurazione senza problemi

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Pannello di montaggio SmartBracket per installazione senza smontare la custodia
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop Ajax
- Kit di installazione con tutti i dispositivi di fissaggio necessari
- Fino a 2,5 anni di funzionamento con batterie preinstallate migliorate

Conformità agli standard

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017

Compatibilità con hub e ripetitori

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=HS.G3.J

Comunicazione con un hub o un ripetitore

Tecnologia di comunicazione
Superior Jeweller

Frequenze di funzionamento
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Il dispositivo supporta tutte le bande elencate

Raggio di comunicazione²
fino a 3,500 m
fino a 11,450 ft
In campo aperto

Avvisi

Allarmi
Sonoro

Ritardo all'ingresso/uscita
Sonoro

Modalità di sicurezza
Sonoro, LED

Modalità di sicurezza
LED

Campanello all'apertura
Sonoro

Indicazione dopo l'allarme
LED

Funzionalità

Volume dell'allarme
da 85 dB a 105 dB a una distanza di 1 m (3,3 ft) dalla sirena
Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax

Durata dell'allarme
da 3 s a 3 min

Frequenza del suono della sirena
1,400–1,600 Hz

Alimentazione

Batterie
2 × CR123A
(preinstallate)

Durata della batteria
fino a 2,5 anni

Installazione

Temperature di funzionamento
da −10 °C a +40 °C
da 14 °F a 104 °F

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Custodia

Colore
bianco, nero

Dimensioni
75 × 76 × 27 mm
2,95" × 2,99" × 1,06"

Peso del dispositivo nero
92 g
3,25 oz

Peso del dispositivo bianco
94 g
3,32 oz

Classe di protezione
IP30, IK07

Set completo

Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller
2 × batterie CR123A (preinstallate)
Kit di installazione
Guida rapida

¹ Misurata a una distanza di 1 m (3,3 ft) dalla sirena.
² Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-g3-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems